



Misuratori Fiscali



Lista Modelli supportati da EShop/X4Shop

Lista aggiornata alla versione **8.5.0.0** di E-Shop/X4Shop.

N.B:

- **Per la nuova modalità RT (Registratore Telematico), consultate anche la guida generale per lo Scontrino Telematico (RT)**

http://www.sismultimedia.com/eshop/pdf/eshop_ScontrinoTelematico.pdf

e la guida aggiornata per Reso/Annullamento RT

http://www.sismultimedia.com/eshop/pdf/eshop_ResoAnnulloRT.pdf

Vi segnaliamo, in quest'ultima guida, la procedura di **Reso con Barcode** (disattiva per default) che, se supportata e correttamente utilizzata, permette di velocizzare notevolmente le operazioni di Reso merce.

Dove non specificato diversamente, si deve utilizzare esclusivamente la modalità LAN.

L'elevato numero di interrogazioni aumenta notevolmente le interazioni con i registratori di cassa e i conseguenti tempi perciò le porte seriali non sono più in grado di operare correttamente e la porta USB nativa non è MAI supportata.

Per "nativa" si intende una vera porta USB, non con USB to Serial integrato, come hanno alcuni modelli (in questo caso la porta è assimilabile ad una seriale).

Dove disponibile, devono essere utilizzati i linguaggi RT Bidirezionali, come indicato per ogni modello.

I vecchi linguaggi come **XON-OFF** non sono in grado di fornire al programma i dati da registrare in ogni vendita, per le successive operazioni di reso/annullamento (**Numero Chiusura, Numero Scontrino e Matricola Registratore**).

Le funzioni relative sono sempre disponibili ma si dovranno inserire manualmente tutti i dati richiesti, annullando i vantaggi della nuova procedura di **Reso con Barcode** (vedere guida suddetta).

MODELLI supportati in modalità REGISTRATORE TELEMATICO (RT)

- **Epson (FP81 - FP90II)** > selezionare linguaggio/modello **Epson TM-90**
- **Custom** > selezionare **Custom RT**
- **Ditron** (solo modelli che supportano **TCP WEC**) > selezionare **TCP WEC (Ditron)**
- **Olivetti** > selezionare **Olivetti ELA RT**
- **RCH Print F** > selezionare **RCH RT** (supporto completo solo a questo modello)
- **RCH Onda** > selezionare **RCH Onda**, sola connessione seriale
(non supporta i comandi di reso e annullamento;
inoltre, Onda accetta righe negative via software solo in presenza dell'unica aliquota IVA 22%,
altrimenti si può fare solo manualmente dal tastierino)
- **Linguaggio generico XON-XOFF**
(supporto a reso e annullamento solo se i registratori implementano i comandi **104M** e **105M** e solo con inserimento manuale dei dati richiesti, **Numero Chiusura**, **Numero Scontrino** e **Matricola Registratore**).

**MODELLI supportati in modalità MISURATORE FISCALE
(di norma NON più valida fiscalmente)**

N.B:

Dove non specificato diversamente, si intende l'impostazione del nome modello corrispondente e l'uso esclusivo su connessione seriale.

La porta USB nativa non è MAI supportata.

Per "nativa" si intende una vera porta USB, non con USB to Serial integrato, come hanno alcuni modelli (in questo caso la porta è assimilabile ad una seriale).

3I Ftp-Easy

3I Ftp-Fast (porta seriale o Ethernet LAN porta 1723)

Custom Big II (porta seriale o Ethernet LAN)

Custom Big 3 (Impostare come Sarema Xon/Xoff o Custom Big II, Ethernet LAN)

Custom Big Plus (porta seriale o Ethernet LAN)

Custom Kube

Custom Kube F (Custom Kube)

Custom Kube II-F (Custom Kube, porta seriale o Ethernet LAN)

Custom Q3X (Sarema Xon/Xoff o Custom Big II su Ethernet LAN, Sarema Xon/Xoff su porta seriale)

Distribution System DS 280 (Ditron Zip su porta seriale, LAN non supportata)

Ditron Zip

DTR DCash (Sarema Xon/Xoff, Ethernet LAN, porta 1126)

E.D. It SF-ep80 (Sarema Xon/Xoff)

Elsi Retail First (Sarema Xon/Xoff, porta seriale o Ethernet LAN)

Epson TM-90 (FP81 - FP90II)

Fasy Libeccio

Fasy Scirocco

Hugin Twister

Italiana Macchi S850

Ital Retail Xon-Xoff (porta seriale o Ethernet LAN porta 9100)

Micrelec M110

Olivetti Form 200 (Nettuna 300 su porta seriale)

Olivetti Logic

Olivetti Prt100

Olivetti/Underwood Nettuna 200

Olivetti/Underwood Nettuna 250

Olivetti/Underwood Nettuna 300

Olivetti/Underwood Nettuna 400

Olivetti/Underwood Nettuna 500

Olivetti/Underwood Nettuna 600

Olivetti/Underwood Nettuna 700

Olivetti/Underwood Nettuna Jet

RCH I-Swing (Sarema Xon/Xoff su porta seriale o LAN, oppure RCH Onda su porta seriale)

NB: tutti gli RCH, se impostati come Onda, non supportano la stampa non fiscale

RCH Print! F (Sarema Xon/Xoff su porta seriale o LAN, oppure RCH Onda su porta seriale)
RCH Onda
RCH Wall E (Sarema Xon/Xoff oppure RCH Onda su porta seriale)
Sarema Club
Sarema Extra
Sarema Frontiera
Sarema Grillo EJ (Sarema Xon/Xoff oppure Ditron ZIP)
Sarema R503
Sarema R1000
Sarema Sx3
Sarema Sico 6000
Sarema Xon/Xoff (Modelli compatibili con questo protocollo di comunicazione)
SWEDA Micropos
SWEDA Mikropos GE
SWEDA Quadris (Sarema Xon/Xoff su LAN, programmare il registratore con Protocollo Ecr 70187)
SWEDA SpazioTop
WING-OE101

Nelle liste non sono specificamente indicati i modelli dichiarati "compatibili" a quelli presenti se non testati da noi.

In ogni caso possiamo aggiungere gratuitamente il supporto ad un nuovo registratore alle seguenti condizioni:

1. Ci deve essere spedito in conto lavorazione
2. Deve essere defiscalizzato
3. Insieme al registratore deve essere fornito il cavo di collegamento, la documentazione tecnica disponibile e quant'altro necessario per il supporto da software.